



Generatori economici per una affidabile alimentazione sul posto di lavoro

Questo generatore portatile, economico ma robusto, è progettato per adattarsi a qualsiasi luogo di lavoro e ogni budget. Queste unità forniscono ore di potenza e prestazioni affidabili sul posto di lavoro. Perfettamente adatto per le applicazioni edili, industriali, commerciali, domestiche e agricole.

- Esclusivo design del serbatoio carburante con vasca di deviazione per una maggiore sicurezza e facilità d'uso
- Tutte le unità presentano un potente e affidabile motore a benzina a 4 tempi
- Un telaio completamente ricoperto con resistenti barre in acciaio protegge il generatore in luoghi di lavoro con condizioni difficili
- Installato con display digitale di tensione, frequenza e ora
- dotato di ruote e maniglie pieghevoli per un facile trasporto

MG 7 Specifiche tecniche

Dimensioni

Lu x La x H	681 x 546 x 550 mm
Peso netto (senza carburante)	83 kg

Dati d'esercizio

Potenza in uscita (max.)	6,5 kW
Potenza in uscita (valutato)	6 kW

Impianto elettrico

Tensione *	110 / 120 / 210 / 220 / 230 / 240 V
Frequenza *	50 / 60 Hz

Dati del motore

Motore	Motore a benzina a 4 tempi monocilindrico con raffreddamento ad aria
Produttore del motore	Loncin-190FD-1
Cilindrata	420 cm ³
Potenza d'esercizio	9 kW
Numero di giri	3.600 1/min
Capacità del serbatoio (carburante)	25 l
Tipo di carburante	Benzina
Durata	4 h

* La frequenza e la tensione possono variare in base alle specifiche della propria regione

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E' possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.